



EW-7811Un

150 Мбит/с беспроводной IEEE802.11b/g/n нано USB адаптер



EW-7811Un является беспроводным USB адаптером сверх малого размера, который обеспечивает максимальную дальность и скорость связи. Несмотря на малый размер этот адаптер поддерживает высокую скорость связи, до 150 Мбит/с при подключении к 802.11n устройству (в 3 раза быстрее 11g связи). Просто подключите адаптер к USB порту и наслаждайтесь невероятно высокоскоростной беспроводной связью. Будьте уверены, адаптер EW-7811Un является ультрасовременным устройством для Вашей беспроводной сети.

Совместим с 802.11n устройствами со скоростью связи до 150 Мбит/с

EW-7811Un соответствует стандартам 802.11b/g/n. Благодаря использованию самой последней беспроводной технологии, EW-7811Un позволяет увеличить покрытие беспроводной сети в 3 раза и уменьшить "мертвые зоны" беспроводной связи. При подключении адаптера к 802.11n устройствам скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с, что ускоряет процесс передачи информации и делает связь более надежной, чем устройства беспроводного стандарта 802.11b/g.

Поддержка Green WLAN

EW-7811Un поддерживает интеллектуальный протокол контроля мощности передачи. Адаптер корректирует выходную мощность в зависимости от дальности связи и не загружает CPU при простое для уменьшения энергопотребления. Благодаря Green WLAN технологии, энергопотребление может быть уменьшено на 20% ~ 50%. Адаптер не только обеспечивает самую современную беспроводную связь, но и делает энергопотребление вашего ноутбука максимально экономным.

Поддержка функции WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) является стандартом для простой и защищенной установки беспроводной сети. Настоящий USB адаптер поддерживает программную установку WPS-совместимой конфигурации. При использовании WPS функции всеми сторонами беспроводного соединения будет автоматически сконфигурирована беспроводная сеть с надежной WPA кодировкой и аутентификацией.

Многоязычный мастер установки EZmax *

16 язычный мастер установки Ezmax и дружелюбный пользовательский интерфейс проведут вас через настройку EW-7811Un для подключения к вашей беспроводной сети.

Портативный компактный дизайн

В настоящее время EW-7811Un является самым маленьким в мире беспроводным адаптером. Компактность EW-7811Un очень удобна для переноски мобильными пользователями. Вам не нужно больше искать адаптер для подключения к ноутбуку, поскольку, благодаря малым размерам его не нужно вынимать из USB разъема.

* Мастер установки EZMax поддерживает только беспроводные устройства Edimax.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Соответствует стандартам 802.11b/g/n со скоростью связи до 150 Мбит/с*
- Green Power Saving : поддерживает контроль потребления энергии автоматическое определение простоя
- Увеличивает в 3 раза покрытие сети
- Многоязычный мастер установки EZMax
- Поддерживает 64/128 битное WEP, WPA и WPA2 шифрование и WPS-совместимость.
- Поддерживает QoS-WMM, WMM-Power Save режимы

ФИЗИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС	СТАНДАРТЫ	ПОЛОСА ЧАСТОТ
<ul style="list-style-type: none"> • 1 USB 1.0/2.0 Type A • Внутренняя антенна 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4000~2.4835 ГГц (Industrial Scientific Medical Band)
СКОРОСТЬ СВЯЗИ	УСТАНОВКА	ИНДИКАЦИЯ LED
<ul style="list-style-type: none"> • 11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с • 11g: 6/9/12/24/36/48/54 Мбит/с • 11n (20 МГц): MCS0-7 (до72 Мбит/с) • 11n (40 МГц): MCS0-7 (до150 Мбит/с) 	<ul style="list-style-type: none"> • Многоязычный мастер установки EZmax 	<ul style="list-style-type: none"> • Link/Activity
ЗАЩИТА	РАЗМЕРЫ	ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА
<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128, WPA, WPA2 и IEEE802.1x • Программная WPS функция 	<ul style="list-style-type: none"> • 7.1(В) x 14.9 (Ш) x 18.5 (Д) мм 	<ul style="list-style-type: none"> • Работа: 10~90% (без конденсата) • Хранение: до 95% (без конденсата) • Работа: 32~104°F (0~40°C) • Хранение: -4~140°F (-20~60°C)
СИСТЕМА	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	СЕРТИФИКАТЫ
<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP/Vista/7 	<ul style="list-style-type: none"> • 11n(20 МГц)@MCS7: -68 дБм ± 2 дБм • 11n(40 МГц)@MCS7: -64 дБм ± 2 дБм • 11g@54 Мбит/с: -71 дБм ± 2 дБм • 11b@11 Мбит/с: -81 дБм ± 2 дБм 	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC , WiFi, PCT

ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТО С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ

Пример использования EW-7711UMn:

- Присоедините EW-7711UMn к вашему компьютеру.
- Установите беспроводное подключение с помощью мастера установки Ezmax .
- Подключитесь к беспроводной точке доступа или широкополосному маршрутизатору стандарта 802.11b/g/n .



* Максимальная производительность варьируется в зависимости от условий сети и окружения.